



\*回路取り口は全て20A/Mini-C型  
同一番号でコンモ

UH(文字幕共吊,電動昇降,上下限設定可)  
下部桁吊/ボタン有り  
UH用Dim 12回路 各20A/Mini-C型 30A  
各色3回路使用 1色/12台(500Wハロゲン)  
追加用Dim回路 20A/Mini-C型 30A×6回路  
追加用直回路 20A/Mini-C型 30A×2  
DMX出力コネクタ×1(上手)  
最大積載量700Kg(常設時約550Kg)  
上下限設定 各5場面

- =UH用調光回路/1~12
- =調光回路/UH(Sus)1~6
- =100V直回路/1,2

2BL 直3,4  
各30A/20A Mini-C型×2  
(直1は2BLで使用)  
DMX Out 2BL下

2BL 直1,2  
各30A/20A Mini-C型×2  
(直1は2BLで使用)  
DMX Out 2BL上

2BL(文字幕共吊,電動昇降,上下限設定可)  
(LED #R #G #B #W(warm) 1台160W)  
最大積載量500Kg(常設時340Kg)  
上下限設定 各5場面

1BL 直3,4  
各30A/20A Mini-C型×2  
(直1は2BLで使用)  
DMX Out 1BL下

1BL 直1,2  
各30A/20A Mini-C型×2  
(直1は2BLで使用)  
DMX Out 1BL上

1BL(文字幕共吊,電動昇降,上下限設定可)  
(LED #R #G #B #W(warm) 1台160W)  
最大積載量500Kg(常設時340Kg)  
上下限設定 各5場面

調光卓諸元  
松村電機製 F-153III  
80フェーダー 3段プリセットor240フェーダー1段  
内部フェーダー/1024  
LCD Display/2  
DMX 入出力/各2  
AUXフェーダー/5本 マスター付き 客電自動調光  
CUE記憶/1000シーン  
サブマスター/20本 50ページ 1000シーン  
エフェクト(チェイス)/50パターン,99ステップ,トータル1000ステップ  
パッチ/1:1及び4場面  
ショーデータ記憶/20  
サブ遠方操作/10(舞台下手)  
データ互換/JASCII F-105  
外部持ち込み卓接続可(ETC Response Gate Way経由)

網元

網元